エクセルシア/エクセルシア ES

停電後の対処法

Ⅰ. 処理をしていないときに、停電になった場合

内蔵バッテリーが作動せず、電源がきれます。電源が復旧した際には、下記の手順で通常画面に戻してください。

① 言語設定画面で言語を選択し、Select を押してメインメニューにしてください。

② 画面上に処理槽ヒータートリップアラート がでていますので、本体下部の試薬保管庫扉を開け、その天井右奥にある黒丸のスイッチを押し上げて下さい。



Ⅱ.処理中、停電になった場合

バッテリーバックアップ電源で作動し、処理が続行します。

バッテリーマークの下に利用できる電力がパーセンテージで表示されます。
バッテリーバックアップで実行している場合、一部の加熱機能が制限されています。
電源が復旧したら、加熱機能も復旧します。ワックス槽のワックスが固まっていた場合は、ワックスが融解し設定温度まで達したら、ワックス工程が進みます。

注意：長時間の停電、もしくは、バッテリーを定期的に交換していない場合、バッテリーが途中で切れる恐れがあります。年1回の定期点検をご利用ください。

202604

PHC 株式会社
国内営業本部　病理営業課
tel. 0120-878-279
wg-inq_epredia@ml.phchd.com
https://www.phchd.com/jp/epredia